

Artikelnummer: 02000400



AHS27-04

Handsender | 4-Kanal | 27,015MHz | AM |
Tastenfarbe: blutorange

Der Handsender AHS27-04 (ehemals DX27) hat vier Sendetasten und arbeitet mit einer Sendefrequenz von 27,015MHz in der Modulationsart AM. Die Codierung erfolgt über einen 10-poligen Codierschalter. Der Aufdruck Ihres Firmenlogos sowie diverse Sonderfarben der Tasten sind nach Abstimmung möglich.

- 1.024 Codiermöglichkeiten per 10-pol. Codierschalter, 12-Bit-Dickert-LinearCode
- Kompatibel zu unseren 12-bit AM-Funkempfängern in 27,015MHz
- Leuchtdiode zur Batterie- und Sendekontrolle
- Anmelde- u. gebührenfrei! Europaweite Zulassung nach ETS 300220

Technische Daten

Abmessung	105 x 60 x 23mm
Anzahl Kanäle	4 Kanal
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Kodierung	Linear
Frequenz	27,015MHz

Fortsetzung Technische Daten

Gewicht	135g
Kanäle	4
Modulationsart	AM
Produktart	Handsender
Reichweite	bis zu 100m

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02005904	E13-27A100 Funkempfänger 1-Kanal 27,015MHz AM 230V AC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang keine Stabantenne anschliessbar
02005906	E13-27A101 Funkempfänger 1-Kanal 27,015MHz AM 24V AC/DC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang keine Stabantenne anschliessbar
03006334	E16-27A100 Funkempfänger 1-Kanal 27,015MHz AM 20p. SL
02009010	E25Q-100 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 1-Kanal 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang
02009011	E25Q-400 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 4-Kanal 230V AC 4 potentialfreie Relaisausgänge
02009704	E27Q-200 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 230V AC 2 potentialfreie Relaisausgänge
02009705	E27Q-201 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 12-24V AC/DC 2 potentialfreie Relaisausgänge
30000000	FZB04-00 Ersatzbatterie, Blockbatterie 9V Zink-Kohle Typ 6F22 6LF22
30000001	FZB04-01 Ersatzbatterie, Blockbatterie 9V Alkaline Typ 6F22 6LF22

Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02000100	AHS27-01 Handsender 1-Kanal 27,015MHz AM Tastenfarbe: blutorange
02006000	MAHS27-01 Mini-Handsender 1-Kanal 27,015MHz AM Tastenfarbe: blutorange

Fortsetzung Alternative Artikel

02006001	MAHS27-04 Mini-Handsender 4-Kanal 27,015MHz AM Taste: blutorange
----------	--