

Artikelnummer: 02009703



E27Q-868A201

Mini-Funkempfänger | 2-Kanal | 868,3MHz | AM |
12V-24V AC/DC | 2 potentialfreie
Relaisausgänge

Der universell einsetzbare Funkempfänger E27Q-868A201 arbeitet mit einer Empfangsfrequenz von 868,3MHz in der Modulationsart AM. Mit den beiden potentialfreien leistungsstarken Relais im Ausgang ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der Empfänger eignet sich besonders zum Ansteuern von Motorsteuerungen für Toranlagen, zum Schalten von Beleuchtungen, Alarmanlagen, Springbrunnen usw.

Für den Ausgang kann eine automatische Ausschaltzeit eingestellt werden. Mit einem externen Taster oder per Funk kann der Ausgang vorzeitig ausgeschaltet oder die Ausschaltzeit neu gestartet werden. Diese Funktion eignet sich besonders für eine Treppenhausbeleuchtung mit der Möglichkeit zum "Nachschalten".

Mittels der Zusatzkarte "QuickLog" können die eingelernten Sender-Codes gesichert, eine Markisen-Funktion freigeschaltet oder der Speicher auf 200 Handsender-Codes erhöht werden. Der Standbyverbrauch liegt unter 0,5 Watt.

Der Empfänger kann grundsätzlich verschiedene Codiervorgänge einlernen. Der zuerst eingelernte Sender bestimmt jedoch das System, auf das der Empfänger dann "einrastet". Dieses System muss dann beibehalten werden, so kann z.B. nicht Keeloq-Code mit Linearcode an einem Empfänger gemischt werden.

- 2-Kanal Funkempfänger, 868,3MHz AM
- Betriebsarten: Impuls, Stromstoß, gezielt EIN/AUS
- Speicher: max. 100 Codes (erweiterbar auf 200, Linearcode mit gleicher Schalterstellung: unbegrenzt)
- 2 potentialfreie Relaisausgänge
- Betriebsspannung: 12-24V AC/DC
- Externer Antennenanschluss
- Fernlernen durch "QuickLearn"
- Standbyverbrauch < 0,5 Watt
- Zusatzkarte QuickLog (optional)
- "Auto-Off" einstellbar von 1 Sekunde bis ca. 18 Stunden
- Frequenzwechsel durch austauschbare Funkmodule

Technische Daten

Abmessung	80 x 80 x 52mm
Anschlusslast	2A
Anzahl Kanäle	2 Kanal
Ausgänge	potentialfr. Relais
Betriebsspannung	12-24V AC/DC
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Kodierung	selbstlernend
Frequenz	868,3MHz
Gewicht	230g
Kanäle	2
Modulationsart	AM
Produktart	Funkempfänger
Schutzart	IP65
Standby	<0,5W

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02009810	DZS25-868A1KL10 Deckenzugsender 1-Kanal 868,3MHz KeeLoq/Linear-Code Kunststoffgehäuse Zugseil
23001700	FZB20-00 868MHz Stabantenne 868MHz 6,5m Kabel RG-58 inkl. Haltewinkel
02006600	HS868-00 Oval Handsender 4-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq Tastenfarbe: himmelblau
02006602	HS868-21 Oval Handsender 4-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02007101	IS-868A30-00 Industriesender 30-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code 3 Tasten 10p. Drehschalter, 18Bit

Fortsetzung Kompatible Artikel

02010300	ISN-868A1000 Industriehandsender 1.000-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq/Linear-Code inkl. Aluhalterung
01004400	QuickLog25-50 Zusatzkarte Funktionserweiterung
02006702	S10-868A1K00 Mini-Handsender 1-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq Taste: himmelblau
02006802	S10-868A1L00 Mini-Handsender 1-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02006703	S10-868A4K00 Mini-Handsender 4-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq Tastenfarbe: himmelblau
02006705	S10-868A4K08-Nice Mini-Handsender 4-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq Nice kompatibel Tastenfarbe: violettblau
02006803	S10-868A4L00 Mini-Handsender 4-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02007007	S20-868A1000 Mehrkanal-Handsender 10-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02006902	S20-868A1K00 Handsender 1-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq Tastenfarbe: himmelblau
02007000	S20-868A1L00 Handsender 1-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02007005	S20-868A4000 Mehrkanal-Handsender 40-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02006903	S20-868A4K00 Handsender 4-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq Tastenfarbe: himmelblau
02007001	S20-868A4L00 Handsender 4-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02009620	S5Q-868A2K00 Micro-Handsender 2-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq Tastenfarbe: himmelblau
02009520	S5Q-868A2L00 Micro-Handsender 2-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02007402	S5U-868A2K00 Unterputzsender 2-Kanal 868,3MHz KeeLoq Tastefarbe: himmelblau
02007302	S5U-868A2L00 Unterputzsender 2-Kanal 868,3MHz Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02008800	S8Q-868A04K00 Hochglanz-Handsender 4-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq inkl. Wandhalterung

Fortsetzung Kompatible Artikel

02008400	S8Q-868A04L00 Hochglanz-Handsender 4-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code inkl. Wandhalterung
02008900	S8Q-868A15K00 Hochglanz-Handsender 15-Kanal 868,3MHz AM KeeLoq inkl. Wandhalterung
02008500	S8Q-868A15L00 Hochglanz-Handsender 15-Kanal 868,3MHz AM Linear-Code inkl. Wandhalterung

Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02009900	E22Q-868A400 Mini-Funkempfänger 4-Kanal 868,3MHz AM 12-24V AC/DC 4 potentialfreie Relaisausgänge
02009010	E25Q-100 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 1-Kanal 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang
02009011	E25Q-400 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 4-Kanal 230V AC 4 potentialfreie Relaisausgänge
02009002	E25Q-868A100 Funkempfänger 1-Kanal 868,3MHz AM 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang
02009003	E25Q-868A400 Funkempfänger 4-Kanal 868,3MHz AM 230V AC 4 potentialfreie Relaisausgänge
02009704	E27Q-200 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 230V AC 2 potentialfreie Relaisausgänge
02009705	E27Q-201 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 12-24V AC/DC 2 potentialfreie Relaisausgänge