

Artikelnummer: 02001400



AHS40-04

Handsender | 4-Kanal | 40,685MHz | AM |
Tastenfarbe: blutorange

Der Handsender AHS40-04 (ehemals DX40) hat vier Sendetasten und arbeitet mit einer Sendefrequenz von 40,685MHz in der Modulationsart AM. Die Codierung erfolgt über einen 10-poligen Codierschalter. Der Aufdruck Ihres Firmenlogos sowie diverse Sonderfarben der Tasten sind nach Abstimmung möglich.

- 1.024 Codiermöglichkeiten per 10-pol. Codierschalter, 12-Bit-Dickert-LinearCode
- Kompatibel zu unseren 12-bit AM-Funkempfängern in 40,685MHz
- Leuchtdiode zur Batterie- und Sendekontrolle
- Anmelde- u. gebührenfrei! Europaweite Zulassung nach ETS 300220

Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------|
| Abmessung | 105 x 60 x 23mm |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Kodierung | Linear |
| Frequenz | 40,685MHz |
| Gewicht | 135g |

Fortsetzung Technische Daten

| | |
|----------------|-------------|
| Kanäle | 4 |
| Modulationsart | AM |
| Reichweite | bis zu 100m |

Kompatible Artikel

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|---|
| 02005905 | E13-40A100 Funkempfänger 1-Kanal 40,685MHz AM 230V AC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang Keine Stabantenne anschliessbar |
| 02005907 | E13-40A101 Funkempfänger 1-Kanal 40,685MHz AM 24V AC/DC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang keine Stabantenne anschliessbar |
| 03006333 | E16-40A100 Funkempfänger 1-Kanal 40,685MHz AM 20p. SL |
| 02009010 | E25Q-100 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 1-Kanal 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang |
| 02009011 | E25Q-400 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 4-Kanal 230V AC 4 potentialfreie Relaisausgänge |
| 02009704 | E27Q-200 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 230V AC 2 potentialfreie Relaisausgänge |
| 02009705 | E27Q-201 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 12-24V AC/DC 2 potentialfreie Relaisausgänge |
| 30000000 | FZB04-00 Ersatzbatterie, Blockbatterie 9V Zink-Kohle Typ 6F22 6LF22 |
| 30000001 | FZB04-01 Ersatzbatterie, Blockbatterie 9V Alkaline Typ 6F22 6LF22 |

Alternative Artikel

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|---|
| 02001100 | AHS40-01 Handsender 1-Kanal 40,685MHz AM Tastenfarbe: blutorange |
| 02004900 | AHS40-05 Handsender 10-Kanal 40,685MHz AM Tastenfarbe: blutorange |
| 02005000 | AHS40-06 Handsender 40-Kanal 40,685MHz AM Tastenfarbe: blutorange |

Fortsetzung Alternative Artikel

| | |
|----------|--|
| 02006100 | MAHS40-01 Mini-Handsender 1-Kanal 40,685MHz AM Taste: blutorange |
| 02006101 | MAHS40-04 Mini-Handsender 4-Kanal 40,685MHz AM Taste: blutorange |