

Artikelnummer: 02006001



MAHS27-04

Mini-Handsender | 4-Kanal | 27,015MHz | AM |
Taste: blutorange

Der Mini-Handsender MAHS27-04 hat vier Sendetasten und arbeitet mit einer Betriebsfrequenz von 27,015MHz in der Modulationsart AM. Die persönliche Codierung ist mit einem 10-poligen Codierschalter vom Benutzer frei einstellbar. Es ergeben sich daraus 4.096 mögliche Codierungen (1.024 x 4).

Der Aufdruck Ihres Firmenlogos und Sonderfarben sind nach Abstimmung möglich.

- 12-Bit-Dickert-Linearcode, 4.096 Codiermöglichkeiten
- Kompatibel zu unseren 27,015MHz AM-Funkempfängern
- Leuchtdiode zur Sendekontrolle
- Anmelde- und gebührenfrei! Zulassung nach EN 300220

Technische Daten

Abmessung	82 x 39 x 17mm
Anzahl Kanäle	4 Kanal
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Kodierung	Linear

Fortsetzung Technische Daten

Frequenz	27,015MHz
Gewicht	40g
Kanäle	4
Modulationsart	AM
Produktart	Handsender
Reichweite	bis zu 75m

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02005904	E13-27A100 Funkempfänger 1-Kanal 27,015MHz AM 230V AC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang keine Stabantenne anschliessbar
02005906	E13-27A101 Funkempfänger 1-Kanal 27,015MHz AM 24V AC/DC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang keine Stabantenne anschliessbar
03006334	E16-27A100 Funkempfänger 1-Kanal 27,015MHz AM 20p. SL
02009010	E25Q-100 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 1-Kanal 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang
02009011	E25Q-400 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 4-Kanal 230V AC 4 potentialfreie Relaisausgänge
02009704	E27Q-200 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 230V AC 2 potentialfreie Relaisausgänge
02009705	E27Q-201 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 12-24V AC/DC 2 potentialfreie Relaisausgänge
30050000	FZB05-00 Ersatzbatterie, Alkaline-Batterie 12V 23A P23GA

Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02000100	AHS27-01 Handsender 1-Kanal 27,015MHz AM Tastenfarbe: blutorange
02000400	AHS27-04 Handsender 4-Kanal 27,015MHz AM Tastenfarbe: blutorange

Fortsetzung Alternative Artikel

02006000	MAHS27-01 Mini-Handsender 1-Kanal 27,015MHz AM Tastenfarbe: blutorange
----------	--