



## ATTAS Handsender JCM

### Programmierung Handsender mit einem bestehendem Handsender:

1. Stellen Sie sich mit dem alten und dem neuen Handsender unter Ihren Antrieb
2. Drücken Sie auf Ihrem bestehenden Handsender auf der Rückseite in die kleine Einkerbung für 1 Sekunde und lassen diese wieder los. Es ertönt **1 Piepton** – der Empfänger ist nun für den Einlernvorgang bereit.
3. Drücken Sie anschließend bei Ihrem neuen Handsender auf der Vorderseite die Taste, welche eingelernt werden soll ebenfalls für 1 Sekunde und lassen diese wieder los. Es ertönen **2 Pieptöne** – der neuen Handsender wurde somit eingelernt.

→ für den kompletten Einlernvorgang haben Sie insgesamt 10 Sekunden Zeit.

### Programmierung Handsender mit dem Empfänger:

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers.
2. Auf der Platine des Empfängers finden Sie eine „PROG“ Taste. Diese kurz drücken und wieder loslassen. Die Diode leuchtet nun oder blinkt.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender für 1 Sekunde.
4. Lassen Sie die Taste wieder los. Die Diode auf dem Empfänger geht dann wieder aus und der Handsender wurde somit eingelernt.

→ für den kompletten Vorgang haben sie insgesamt 10 Sekunden Zeit.